



MXR-80

Order No.: 0200080

PRODUCTINFOS

Mezclador de audio de 8 canales,

con lector MP3 integrado y receptor Bluetooth.

- Interfaz de audio USB (se identifica y se direcciona como una tarjeta de sonido externa)
- Puerto USB full duplex (permite grabar y reproducir al mismo tiempo) para reproducir datos de audio digital desde un PC y para grabar mezclas en otro PC
- 6 canales de entrada mono con control de ganancia, ecualizador de 3 vías y potenciómetro panorámico
- 1 canal de entrada estéreo con ecualizador de 3 vías y control de balance
- Lector MP3
- Interfaz USB
- Receptor Bluetooth
- Demora DSP, regulable
- Entrada de retorno aux regulable y salida de envío FX
- Conexión para grabación/reproducción de cinta
- Ecualizador gráfico estéreo de 5 bandas
- Alimentación phantom +48 V, conmutable
- Escucha prefader (PFL) para los canales de entrada estéreo mediante salida de auriculares regulable
- Visualizador de nivel LED estéreo

Información del fabricante

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Alemania
info@monacor.de

Avisos de seguridad y advertencia

El aparato se alimenta de tensión de red potencialmente mortal. Por lo tanto, no lo manipule nunca ni introduzca ningún objeto en las aberturas de ventilación. Existe riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el aparato y desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si el aparato o el cable de alimentación presentan daños visibles, si se sospecha que está defectuoso después de una caída o similar, o si no funciona correctamente. Llévelo siempre a un taller especializado para su reparación.

Úselo solo en interiores y protéjalo de las salpicaduras, las gotas de agua, la humedad elevada y el calor (el rango de temperatura de funcionamiento admisible es de 0 a 40 °C).

Nunca retire el enchufe de la toma de corriente tirando del cable; sujételo siempre por el enchufe.

Si deja de utilizar el aparato definitivamente, entréguelo en un punto limpio para que sea reciclado de manera respetuosa con el medio ambiente.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MXR-80

Entrada Mic	2,2 mV, sim. 8x XLR
Entrada Línea	50 mV (estéreo), 1x jack 6,3 mm I/D 30 mV (mono), 8x jack 6,3 mm
Tape (play)	290 mV, 1x RCA I/D
Entrada Aux	420 mV, 1x jack 6,3 mm I/D
Salida Master	880 mV, sim. 1x XLR I/D 880 mV, 1x jack 6,3 m I/D
Efecto Send	9 V, 1x jack 6,3 mm
Tape (rec)	400 mV, 1x RCA I/D
Auricular	$\geq 8 \Omega$, 1x jack 6,3 mm
USB	sí
Bluetooth	sí
Rango de frecuencias	20-20.000 Hz

MXR-80

THD	< 0,03 %
Relación señal / ruido	> 82 dB(A)
Ecualizador de graves	±15 dB/80 Hz
Ecualizador de medios	±15 dB/2,5 kHz
Ecualizador de agudos	±15 dB/12 kHz
1 x Ecualizador	ecualizador de 5 bandas
Alimentación phantom	+48 V
Alimentación	~ 230 V/50 Hz/25 VA
Voltaje de corriente	~ 230 V
Frecuencia de la corriente	50 Hz
Consumo, funcionamiento	25 VA
Temp. ambiente admis.	0-40 °C
Dimensiones	382 x 53 x 340 mm
Ancho	382 mm
Altura	53 mm
Profundidad	340 mm
Peso	3,4 kg
Dimensiones del paquete (B x H x P)	0,43 x 0,41 x 0,09 m
Peso bruto	3,89 kg
Peso neto	3,42 kg

MXR-80

Peso neto	3,42 kg
-----------	---------