



American DJ®
**JELLY JEWEL
LED**



Instrucciones de usuario

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Países Bajos
www.americandj.eu

Contenidos

DESEMBALAJE 3

INTRODUCCIÓN 3

INSTRUCCIONES GENERALES 3

PRECAUCIONES 3

FUNCIONAMIENTO 4

SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE 4

LIMPIEZA 4

ESPECIFICACIONES 5

RoHS – UNA MAGNÍFICA CONTRIBUCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 6

RAEE – RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 7

DESEMBALAJE

Gracias por haber adquirido el Jelly Jewel LED de American DJ®. Todos los Jelly Jewel LED se han probado meticulosamente y se han expedido en perfectas condiciones de funcionamiento. Examine con cuidado la caja en que se entrega para detectar daños que puedan haber ocurrido durante el transporte. Si la caja parece dañada, inspeccione con cuidado su unidad en busca de daños y asegúrese de que todo el equipamiento necesario para hacer funcionar el sistema ha llegado intacto. En caso de que haya encontrado daños o piezas que faltan, póngase en contacto con nuestro número de asistencia para recibir las instrucciones pertinentes. Por favor, no devuelva esta unidad a su distribuidor sin haberse puesto primero en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

INTRODUCCIÓN

Asistencia al cliente: Si encuentra cualquier problema, sírvase contactar con su tienda American Audio de confianza.

También le ofrecemos la posibilidad de contactarnos directamente: Puede hacerlo a través de nuestro sitio web www.americandj.eu o por correo electrónico: support@americandj.eu

¡Precaución! Para evitar o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad.

¡Cuidado! No hay piezas reparables por el usuario dentro de esta unidad. No intente ninguna reparación por su cuenta; si lo hace así, invalidará la garantía del fabricante. En el caso improbable de que su unidad precise reparación, contacte con American DJ.

POR FAVOR, recicle la caja de embalaje siempre que le sea posible.

Cuestiones de seguridad: Esta unidad puede fundir un fusible si se alcanza la carga máxima asignada de 2 amperios. Si el fusible necesita cambiarse, sustitúyalo siempre con el mismo tipo de fusible que se quitó exactamente, a menos que le indique lo contrario el servicio técnico autorizado de American DJ®. El uso de un tipo de fusible diferente del recomendado puede causar incendio o descarga eléctrica, e invalidará la garantía del fabricante.

INSTRUCCIONES GENERALES

Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de este manual por completo antes de intentar poner esta unidad en marcha. Estas instrucciones contienen información de seguridad importante que concierne al uso y mantenimiento de esta unidad. Guarde este manual con la unidad, para futuras consultas.

PRECAUCIONES

- Mantenga la parte externa de este dispositivo seca en todo momento. No derrame agua u otros líquidos dentro o sobre la unidad. Para evitar descarga eléctrica o riesgo de incendio, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad.
- Asegúrese de guardar el embalaje de cartón para el caso de que tenga que devolver la unidad para su reparación.
- Esta unidad está diseñada para uso en interiores solamente. No use esta unidad en exteriores. El uso del producto en exteriores invalidará la garantía.
- Asegúrese de que el enchufe al que conecte la unidad se corresponde con el voltaje requerido.
- No intente hacer funcionar esta unidad si el cable de alimentación está rasgado o roto.
- Coloque siempre el cable de alimentación fuera de las zonas de paso.
- No intente quitar ni arrancar la toma de tierra del cable eléctrico. Esta toma se usa para reducir el riesgo de descarga eléctrica y de fuego en el caso infrecuente de un cortocircuito interno.
- Desconecte la alimentación principal de la unidad cuando se quede sin usar durante largos periodos de tiempo.

PRECAUCIONES (continuación)

- Asegúrese siempre de montar esta unidad en una zona que permita la ventilación adecuada. Deje aproximadamente 6" (15 cm) entre este dispositivo y una pared.
- Nunca bloquee los agujeros de ventilación.
- No intente poner en funcionamiento esta unidad si ha recibido cualquier daño.
- Nunca ponga en funcionamiento esta unidad cuando se haya quitado la cubierta.
- Esta unidad es para uso de personas adultas solamente. Manténgase alejada del alcance de los niños.

FUNCIONAMIENTO

Introducción: Gracias por haber adquirido el Jelly Jewel LED de American DJ®. Esta unidad incluye un soporte para colgar y se puede colgar o colocarse sobre una superficie plana. Para mejores resultados, use una máquina de humo o niebla para realzar el haz luminoso. Lea las instrucciones siguientes antes de instalar o poner en funcionamiento su nuevo Jelly Jewel LED.

Instrucciones de funcionamiento: Enchufe la unidad en un enchufe adecuado o en un transformador. La salida de luz será inmediata cuando la unidad esté alimentada. Esta unidad ha de recibir una fuente de sonido para funcionar normalmente.

Montaje: Cuando se usa con el soporte de montaje incluido, esta unidad se puede montar en cualquier posición segura o colocada sobre una superficie estable y plana.

¡Cuidado! Asegúrese de no obstruir los conductos de refrigeración y mantenga esta unidad en una zona bien ventilada. Nunca abra la unidad cuando esté en uso.

SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE

Desconecte la alimentación. Introduzca un destornillador de cabeza plana en la carcasa del portafusibles, ubicado en la parte trasera de la unidad. Gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el portafusibles. Quite el fusible viejo y tírelo; sustituya el fusible con uno del mismo tipo. Vuelva a insertar el fusible en su carcasa.

LIMPIEZA

Debido a residuos de niebla, humo y polvo, la limpieza de las lentes ópticas internas y externas ha de efectuarse periódicamente para optimizar la emisión de luz.

1. Use limpiacristales normal y un paño suave para pasarlo por el revestimiento exterior.
2. Use un pincel para limpiar la rejilla del ventilador.
3. Limpie la óptica externa con limpiacristales y un paño suave cada 20 días.
4. Limpie la óptica interna con limpiacristales y un paño suave cada 30-60 días.
5. Asegúrese siempre de secar completamente todas las piezas antes de volver a enchufar la unidad.

La frecuencia de la limpieza depende del entorno en el que funcione el dispositivo (p.e. humo, residuos de niebla, polvo, condensación).

ESPECIFICACIONES

Modelo:	<i>Jelly Jewel LED</i>
Tensión*	115v/60Hz o 230V/50Hz
LEDs:	46 LEDs: 16 Rojos, 10 Verdes, 10 Azules y 10 Blancos
Potencia:	10W
Dimensiones:	10,25" (L) x 9" (A) x 6" (H) 260 x 230 x 142mm
Colores	RGBW
Peso:	4Lbs./ 2Kgs.
Fusible:	2 Amperios
Activo por sonido:	Sí
Posición de funcionamiento:	Cualquier posición segura
<i>* La tensión operativa es ajustable</i>	

Tenga en cuenta: Que las especificaciones y mejoras en el diseño de esta unidad y este manual están sujetas a cambio sin previo aviso por escrito.

Estimado cliente,

RoHS – Una magnífica contribución para la conservación del medio ambiente

La Unión Europea ha adoptado una directiva sobre la restricción / prohibición del uso de sustancias peligrosas. Esta directiva, conocida como RoHS, es un tema de debate frecuente en la industria electrónica.

Restringe, entre otras cosas, seis materiales: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), cromo hexavalente (CR VI), cadmio (Cd), bifenilo polibromado como retardante de llama (PBB), difenilo polibromado, también como retardante de llama (PBDE). Esta directiva se aplica a casi todos los dispositivos eléctricos y electrónicos cuyo modo de funcionamiento implique campos eléctricos o electromagnéticos - para abreviar: toda clase de aparatos electrónicos que nos rodean en casa y en el trabajo.

Como fabricantes de los productos de las marcas AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional y ACCLAIM Lighting, estamos obligados a acatar la directiva RoHS. Así pues, tan tempranamente como dos años antes de que la directiva estuviera en vigor, comenzamos nuestra búsqueda de materiales y procesos de producción alternativos, respetuosos con el medio ambiente.

Mucho antes de que la directiva RoHS tuviera efecto, todos nuestros productos ya se fabricaban cumpliendo las normas de la Unión Europea. Con auditorías regulares y pruebas de materiales, podemos seguir asegurando que los componentes que usamos cumplen con la RoHS y que el proceso de fabricación, hasta donde el avance de la tecnología nos permite, es respetuoso con el medio ambiente.

La directiva RoHS es un paso importante para la protección de nuestro entorno. Nosotros, como fabricantes, nos sentimos obligados a hacer nuestra contribución al respecto.

RAEE – RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Cada año, miles de toneladas de componentes electrónicos, que son perjudiciales para el medio ambiente, terminan en los vertederos de basura de todo el mundo. Para asegurar la mejor eliminación o recuperación posible de componentes electrónicos, la Unión Europea ha adoptado la directiva RAEE.

El sistema RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se puede comparar con el sistema de "Punto limpio" que se ha venido usando durante varios años. Los fabricantes tienen que hacer su contribución para el tratamiento de residuos en el momento que lanzan el producto. Los recursos monetarios que se obtienen así se aplicarán al desarrollo de un sistema común de gestión de los residuos. De ese modo podemos asegurar un programa de limpieza y reciclaje respetuoso con la profesión y con el medio ambiente.

Como fabricantes, formamos parte del sistema alemán de EAR, y a él aportamos nuestra contribución.

(Registro en Alemania: DE41027552)

Esto significa que todos los productos de AMERICAN DJ y AMERICAN AUDIO se pueden dejar en los puntos de recogida sin coste, y que se usarán en el programa de reciclaje. De los productos de ELATION Professional, que son usados solo por profesionales, dispondremos nosotros. Por favor, mándenos los productos Elation directamente a nosotros al final de su vida útil para que podamos eliminarlos profesionalmente.

Como la RoHS de más arriba, la directiva RAEE supone una importante contribución para la protección del medio ambiente y nos alegra ayudar a limpiar nuestro entorno con este sistema de eliminación.

Estamos encantados de responder cualquiera de sus preguntas y sus sugerencias son bienvenidas en: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Países Bajos
www.americandj.eu