

Página de detalles



MPX-4PA

Número pedido: 20.2070

Mezclador de 3 zonas

- 3 zonas con facilidad de enrutar todos los canales de entrada como se desee
- Salidas de zona XLR y RCA
- 6 canales de entrada (4 vías estéreo, 2 vías de micrófono)
- Las 2 vías de micrófono sólo pueden enrutarse conjuntamente
- Control de ganancia para cada canal de entrada
- Vías de micrófono con control de tono de 2 vías, talkover e interruptor PAD
- Canales estéreo conmutables 2x phono/línea y 2x línea/línea
- Salidas de zona con ecualizador de 3 vías, visualizador LED de nivel del MASTER estéreo, control de balance, escucha prefader (PFL) y selector mono/estéreo
- Salida de auriculares ajustable con escucha prefader (PFL) de los canales de entrada estéreo y de las salidas de zonas
- Conexión para lámpara de cuello de cisne GNL-200, GNL-204 o GNL-205



Datos técnicos

Entrada Mic	1,5 mV
Entrada Phono	3 mV
Entrada CD	150 mV
Entrada Línea	150 mV
Salida Master	1 V/600 Ω
Salida Record	-
Auricular	78 Ω
Banda pasante	20-20.000 Hz
Tasa de distorsión	0,1%
Relación señal / ruido	61 dB, no ponderado
Ecualizador, graves	+12 dB, -12 dB/50 Hz
Ecualizador de medios	+12 dB, -12 dB/1 kHz
Ecualizador de agudos	+12 dB, -12 dB/10 kHz
Talkover	-16 dB
Lámpara cuello de cisne	12 V/5 W, BNC
Alimentación	230 V~/50 Hz/20 VA
Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones	482x177x105 mm, 4 U
Peso	3,75 kg

