



FMC-647

Micrófono con Auricular para Telefonía



AURICULAR:	Casco auricular monoaural
RESPUESTA:	200-20.000 Hz
IMPEDANCIA:	150 Ohm
POTENCIA:	150 mW máximo
ALTAVOCES:	Mylar 40 mm Ø
CÁPSULA:	Condensador electret omnidireccional
RESPUESTA:	40-16.000 Hz
SENSIBILIDAD:	- 63 dB ±3 dB
IMPEDANCIA:	1.000 Ohm
ALIMENTACIÓN:	1'5 V CC máximo 10 V CC
SOPORTE MICRO:	Tubo transparente con giro 360°
CONECTOR:	Modular de 4 contactos
CABLE:	2 m
ACCESORIOS:	Módulo de multiconfiguración para acoplamiento en distintos sistemas telefónicos y clip de sujeción de cable

FoneStar, S.A. 2005