

Transmisor y receptor para guía turístico. Doble dirección de transmisión, cualquier receptor puede preguntar y ser escuchado por el transmisor y los receptores.



## TOUR-2T

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Transmisor inalámbrico bidireccional. Comunicación bidireccional. Puede recibir el audio desde cualquier receptor, solo uno a la vez, el cual se oirá también en todos los receptores. Control de la transmisión bidireccional. Tamaño reducido, diseño ligero y resistente. Transmisión a tantos receptores TOUR-2R como se desee en el mismo canal. 16 canales, modulación GFSK mono. Pueden funcionar hasta 4 canales de manera simultánea. Retardo de 22 ms. Alcance 50 m. Batería interna recargable, hasta 20 horas de funcionamiento. Manejo sencillo e intuitivo. Pantalla LCD, muestra el canal elegido, nivel de batería y volumen. Función apagado automático.</p>
<p>RESPUESTA</p>	<p>20-5.000 Hz</p>
<p>CONTROLES</p>	<p>Interruptor de comunicación bidireccional. Interruptor on/off y mute Selección de canal y control de volumen</p>
<p>ENTRADAS</p>	<p>Micro/línea con micrófono de solapa y auricular incluidos, jack 3'5 mm</p>
<p>ALIMENTACIÓN</p>	<p>Batería recargable Li-ion, 3'7 V 600 mAh, micro USB B Tiempo de recarga 6 h</p>
<p>COLOR</p>	<p>Blanco</p>
<p>MEDIDAS</p>	<p>40 x 88 x 12 mm fondo</p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Colgador</p>
<p>OPCIONAL</p>	<p>TOURC-12: maletín cargador de 12 receptores TOURC-35: maletín cargador de 35 receptores TOURKS: sincronizador de receptores</p>