PT-850B

Sistema multifrecuencias PLL
2 x 16 canales / 1 x 16 canales
Emisor de petaca UHF PLL con micro de corbata
Este emisor de petaca de 16 canales con ganancia regulable en continuo, propuesto en un estuche de plástico sólido, permite una adaptación individualizada a los micrófonos conectados. El estado de la batería se señala mediante un LED doble. El micrófono de solapa entregado, CM-501, es muy convincente gracias a su excelente comprensión del discurso. Pueden conectarse todos los micrófonos para instrumento de la serie CX- y los micrófonos de auricular CX-/CM-.

TASTENWELT 05/2006 "El emisor de petaca garantiza una libertad de movimientos ilimitada, combinada al set CM-204U."

ESPECIFICACIONES	
Zona de frecuencia portadora	790-814 MHz
Zona de frecuencias audio	40-18000 Hz
Estabilidad frecuencia	±0,005%
Potencia emisor	10 mW
Conexiones	mini XLR 4 polos

Alimentación	2x pila R6 (AA), Alcalina
Tiempo de funcionamiento	25 h máx.
Dimensiones (B x H x P)	70 x 190 x 30 mm (BxHxP)
Peso	120 g

Monacor España S.A.
©2007