

LED FLAT PAR 56 ECO 18X1W, RGB



MANUAL DE USUARIO.

1. Especificaciones.

- Voltaje: 90-220V AC, 50/60Hz
- Potencia: 20W
- Leds: 18 pcs x 1W
- Ángulo: 35°
- Control de señal: DMX512
- Control canales: 6canales
- Peso: 1,30kg
- Medidas embalaje: 210x160x160mm.

2. Función de los canales.

Channels	value	Function instruction	Remark
CH 1	0~255	Dimmer(Effective in any mode)	6Channel mode
CH2	0~255	R Dimmer	
CH 3	0~255	G Dimmer	
CH 4	0~255	B Dimmer	
CH 5	0~255	Strobe	
CH 6	0~255	Macros	

3. Manejo botones.

Paso 1: Pulse "MENU" para ir al menú anterior, entonces podrá elegir el programa.

Paso 2: Pulse "UP" o "DOWN" para mover la selección, luego revise los ajustes.

Paso 3: Pulse "ENTER" para acceder al sub-menú.

NOTA: Cada vez que pulse un botón, guarda automáticamente el ajuste.



4. Programas display.

NO.	SUB-MENU	Function instruction	Remark
1	A001~A512	DMX 512 mode	
2	Au01-Au01	Color selection	
3	CP00-FF99	Work Auto	
4	DE00~EF99	fade change	
5	CC00~CC99	Pulse change	
6	F00~F255	Strobe	
7	BEBE~BEBE	Sound Active	
8	R000~R255	R Dimmer	
9	G000~G255	G Dimmer	
10	B000~B255	B Dimmer	